商用二氧化碳传感器 CRIR E1系列

Honeywell

商用二氧化碳传感器 400-2000 ppm

功能参数

产品型号名	C06-0800-000
目标感应气体	二氧化碳CO_2
工作原理	非色散红外（NDIR）
侦测浓度范围	400 to 2000 ppm 最大可扩大至5000 ppm
测量间隔	4 秒
测量精度	± 50 ppm，读数的± 5%
典型的响应时间(T90)	≤120秒
传感器预热时间	3 分钟 (典型值)
重复性	> 97%

使用操作条件

使用温度范围	0° C to 50° C
使用环境湿度	0 to 90 %RH未经冷凝
储藏温度	-40° C to 70° C
预期寿命	10年
额定电压范围	4.5 to 5.5 V (无浪涌和反极性保护)
功耗	峰值300 mA, 平均值30 mA
报警输出 （常开）	1000/800 ppm正常状态最大导通100mA，晶体管在CO_2高或传感器故障时变为常开。



串口通信	UART, Modbus协议
维护	通常为免维护，室内使用

物理参数

重量	< 8 g
大小尺寸	33.5*22.5*11.7mm (max)

产品轮廓尺寸

顶视图



侧视图



底视图



所有尺寸均为毫米， 所有公差均为 0.5毫米。

引脚定义

1	DAC (参考用户使用手册)
2	UART_RXD
3	UART_TXD
4	UART_R/T
5	bCAL_in /CAL_in
6	PWM Output (参考用户使用手册)
7	报警输出
8	GND 接地
9	Vin _(4.5~5.5V)

注1：CO_2传感器设计用于测量400-2000 ppm范围内的CO_2，其精度符合数据表中的规定。 然而，暴露于低于400 ppm的浓度可能导致ABC自动基线校准算法的错误操作，并且当ABC自动基线校准为ON时应避免。

注2：CO_2传感器通过UART在扩展范围内提供读数，但精度会降低。

注3：在正常的IAQ应用中，传感器精度是在连续运行的最少三个ABC自动基线校准周期之后定义的。 CO_2传感器通常不需要在IAQ应用中进行维护。 但是，对于某些工业应用，可能需要维护。

注4：传感器精度在工作温度范围内指定，并参考经过认证的校准混合物。 校准气体混合物的不确定度（当前为± 1%）应添加到绝对测量的指定精度。

注5：有关Modbus地址和参数定义，请参阅传感器手册。